

# プリンタアラーム

## PRNBLC-EPS(エプソン・SII・シチズン用) / PRNBLC-STA(スター精密用)

開発・製造：テクノベインズ株式会社

- 印字を行った際にアラーム音で印刷をお知らせします。
- EPSON、シチズン、スター精密の各レシートプリンタの DKD コネクタに接続しドロワ信号を送ることで動作します。
- ブザー鳴動時には赤色 LED が点滅し、視覚的にも確認できます。



- 外部電源を必要とせず、DKD コネクタからの電源供給で動作可能です。  
(PRNBLC-STA を使用する場合は、付属の AC アダプタからの電源供給が必要です)
- 本体スイッチより、音色変更/音量調整/鳴動時間の設定が可能です。
- アラーム音を出さずに LED 点滅のみに設定することもできます。

お使いのレシートプリンタに内蔵されているアラーム音が小さい場合なども、外付けの本製品はお勧めです。



PRNBLC-EPS(エプソン・シチズン用)



PRNBLC-STA(スター精密用)

仕様	内容	
製品名	PRNBLC-EPS	PRNBLC-STA
対応プリンタ	EPSON、SII、シチズン製 TM-T885/TM-T70II/TM-T90KP RP-E10/11、CT-S600/800 など	スター精密製 TSP100III/650/700 II など
接続コネクタ	DKD インターフェース	
音色	呼び鈴音(ピンポーン) / ブザー音(ブー)	
音量	大/中/小/なし	
鳴動時間	1/2/3/5/10/15/30/60(秒) または本体スイッチを押下するまで鳴動	
電源供給方法	DKD コネクタより供給	DC+24V0.5A
寸法	W66.5 × L67 × H28(mm)ケーブル含まず	
重量	約 70g	
付属品	本体、DKD ケーブル	本体、AC アダプタ、DKD ケーブル

小型製品の為、プリンタ本体に取り付けることもできます。その際は、マジックテープなどをお使いください。

本カタログ記載内容は、予告なく変更されることがあります。上記仕様数値は設計目標値であり製品個々の個別性能を保証するものではありません。実際の製品では製造による商品のばらつきがあります。

お問い合わせは... [sales@technoveins.co.jp](mailto:sales@technoveins.co.jp)

**テクノベインズ株式会社**

〒110-0016 東京都台東区台東 4-21-21 橋本ビル 2F

TEL:03-3832-7460 FAX:03-3832-7430